

Datum: 23.06.2026



Atlas Copco - Agregat QEP 5

Kategorija: [Prenosni agregati QEP-serija](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

(slika je simbolična)

Kratek opis

Atlas Copco - Agregat QEP 5 je zmogljiv enofazni generator maksimalne moči 3,4 kW. Poganja ga zanesljiv Honda bencinski motor prostornine 270 cm³. Oblikovan je za dolgotrajno uporabo v zahtevnih pogojih, ta agregat nudi izjemno zanesljivost in enostavno upravljanje. Idealen je za profesionalce v gradbeništvu, z možnostmi dizelskega/bencinskega motorja, zaščito pred nizko raven olja in avtomatskim nadzorom napetosti.

Atlas Copco - Agregat QEP 5: Moč in zanesljivost v kompaktni embalaži

Atlas Copco QEP 5 je vrhunski enofazni agregat, ki združuje moč, učinkovitost in zanesljivost. Oblikovan za profesionalno uporabo, je ta agregat popolna izbira za gradbena dela, dogodke na prostem in nujne primere.

Ključne lastnosti

- Maksimalna moč 3,4 kW za širok spekter uporabe
- Zanesljiv Honda GX270 bencinski motor prostornine 270 cm³
- Impresivna avtonomija delovanja do 5 ur s polnim rezervoarjem 11 litrov
- Nizka raven hrupa le 69 dB(A) na razdalji 7 metrov
- Kompaktne dimenzije (729x500x536 mm) za enostavno shranjevanje in transport

Zanesljivost in varnost

QEP 5 je opremljen z naprednimi varnostnimi funkcijami, vključno z zaščito pred nizko ravni olja, ki ščiti motor pred poškodbami. Robustna konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih.

Fleksibilnost in enostavnost uporabe

S konfiguracijo vtičnic 1 x SCH + 1 X3P16A ta agregat ponuja veliko fleksibilnost za različne uporabe. Ročni zagon omogoča hitro in enostavno zagon, medtem ko kompaktna konstrukcija in teža le 62 kg olajšata transport in manevriranje na gradbišču. Atlas Copco QEP 5 agregat je idealna rešitev za profesionalce, ki iščejo zanesljivo, močno in prenosno enoto za napajanje. Ne glede na to, ali potrebujete napajanje za orodja, razsvetljavo ali drugo opremo, je QEP 5 pripravljen odgovoriti na izziv.

Tehnične Specifikacije

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| AVR | Da |
| Avtomatika | Ne |
| Brand motorja | Honda |
| Konfiguracija vtičnic | 1 x SCH +1 x 3P16A |
| Primarna moč | 4,3 kVA |
| Moč v pripravljenosti | 5,1 kVA |
| Prostornina rezervoarja za olje | 11 |
| Raven hrupa | 69 dB(A) |
| Prostornina motorja | 270 |
| Napetost | 230 V |
| Teža | 62 kg |
| Dimenzije (DxŠxV) | 729 x 500 x 536 |
| Tip motorja | bencin |
| Avtonomija | 5 h |
| Način vžiga | ročni |
| Model motorja | GX270 |

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
