

Datum: 23.06.2026



(slika je simbolična)

[Husqvarna PP 492](#)

Kategorija: [Frekvenčni pretvorniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Z električnim napajalnikom Husqvarna PP 492 lahko napajate svoj veliki sistem za rezanje sten Husqvarna serije WS 400, vključno z žično žago Husqvarna CS 10 in priključkom za stensko žago WSC 40, kot tudi vaše ročne rezalnike Husqvarna PRIME™ in vrtni motor. To pomeni več opravljenega dela z manj opreme.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Žični
Pretok vode, min	3.5 l/min
Zatiči	4 / 5
Najvišji tlak vode	7 bar
Najvišja temperatura vode pri minimalnem pretoku	25 °C
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	25.8 kg
Nazivni tok (3-fazni)	32 A
Bruto teža artikla	55,000 g
Širina velikosti izdelka	205 mm
Višina velikosti izdelka	422 mm
Dolžina embalaže	600 mm
Dolžina velikosti izdelka	680 mm
Višina embalaže	730 mm
Širina embalaže	800 mm
Frekvenca	50/60 Hz
Izhodna moč	20 kW
Napetost	380-480 V

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€